



## Ark led

Lampada da parete. Diffusore in vetro temperato sabbiato internamente. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Equipaggiata con LED smd. Alimentatore elettronico incorporato. Versioni REM per utilizzo con alimentatore remoto 12V non incluso e acquistabile separatamente.




Wall lamp. Diffuser made in tempered glass with sandblasted inside surface. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicone rubber. Equipped with smd LED. Electronic driver included. REM versions arranged for 12V remote ballast not included and purchasable separately.

Lampe à mur. Diffuseur en verre tempéré et sablé à l'intérieur. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Équipé avec LED smd. Ballast électronique incorporé. Versions REM pour utilisation avec ballast 12V à distance pas inclus et vendu séparément.

Lámpara de pared. Difusor de vidrio templado arenado internamente. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos aresión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Suministrada con LED smd. Alimentador electrónico incluido. Versiones REM para el uso con alimentador 12V a distancia no incluido y que se vende separado.


Wandleuchte. Diffusor aus temperiertem Glas innen sandgestrahlt. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus rostfreiem Stahl. Silikonichtungungen. Ausgestattet mit LED smd. Eingebautem elektronischem Versorgungsgerät. REM Versionen für den Einsatz mit 12V Fernspeisung nicht inbegriffen und separat erhältlich.

## Ark 5 led



Articolo Item	Codice Code			W <sub>max</sub>	Icona	LUMEN	Icona	Icona	Icona
	AT	BI	GR						
<b>LED-N</b> ark 5 led-N	55017	55011	55016	60x0,08W	led	-	IP65	⊕	A
ark 5 led-N REM	55014	55012	55013	60x0,08W	led	-	IP65	⊕	A
<b>LED-N</b> ark 5/2 led-N	55027	55021	55026	120x0,08W	led	-	IP65	⊕	B
ark 5/2 led-N REM	55024	55022	55023	120x0,08W	led	-	IP65	⊕	B

## Alimentatore remoto Remote ballast



	Codice	dime	nr max apparecchi collegabili max connected devices	
			Ark5 REM	Ark5/2 REM
alimentatore 6W-12V	90020	dims: 60x35x21 mm	1	-
alimentatore 13W-12V	90021	dims: 158x22x19 mm	2	1
alimentatore 20W-12V	90022	dims: 146x55x19 mm	4	2
alimentatore 35W-12V	90023	dims: 185x43x30 mm	6	3
alimentatore 60W-12V	90024	dims: 254x45x35 mm	12	6
alimentatore 100W-12V	90025	dims: 270x63x41 mm	20	10
alimentatore 150W-12V	90026	dims: 270x63x41 mm	30	15

**Versione LED** LED version

**AT RAL 7016**  
Antracite gofrato *Embossed anthracite*

**BI RAL 9016**  
Bianco gofrato *Embossed white*

**GR RAL 9006**  
Grigio gofrato *Embossed grey*

**LED-N** 4200K luce naturale – 4200K natural white

**REM** Utilizzo con alimentatore remoto (pag.466) non incluso e acquistabile separatamente.  
*Arranged for remote ballast (pag.466) not included and purchasable separately.*

